Pour configurer le modem:

```
apt-get install smstools
```

et ensuite configurer le port USB2 dans /etc/smsd.conf à la fin du fichier

```
[GSM1] #init = device = /dev/ttyUSB2 incoming = yes #pin = baudrate = 19200
```

pour tester :

```
cd /var/spool/sms/outgoing nano test
```

Fichier test:

```
To: +15145551212 Texte ici
```

une fois le fichier sauvegarder il sera envoyé automatiquement.

Aussi:

Créer une règle UDEV pour pouvoir faire un lien du “ttyUSB” où le modem se connect vers “ttyUSBModem”

fichier : `99-usb-simcard-modem.rules` répertoire : `/etc/udev/rules.d`

Contenu :

```
SUBSYSTEM==“tty”, ATTRS{idVendor}==“1199”, ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}==“03”, SYMLINK+=“ttyUSBModem”
```

Résultats : si on liste les ports dans `/dev` `nous` avons le nouveau lien vers “ttyUSBModem” qui pointe vers ttyUSB2. En espérant que le lien se mette sur `ttyUSB3` si le modem se déconnecte et reconnecte sur un port différent.

rw-rw—- 1 root dialout 188, 0 Mar 21 12:57 ttyUSB0 crw-rw—- 1 root dialout 188, 1 Mar 21 12:57 ttyUSB1 crw-rw—- 1 root dialout 188, 2 Mar 21 13:09 ttyUSB2 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 12:57 ttyUSBModem → ttyUSB2

From:
https://dulib.re/wiki/ - **Le Goût du Libre**

Permanent link:
https://dulib.re/wiki/doku.php/modem_lte?rev=1730216342

Last update: **2024/10/29 08:39**